



Antenna filtrata

Andate lontano

La nuova antenna filtrata DCI blocca le interferenze di radiofrequenza (RF) sul display remoto per migliorare le prestazioni di telemetria da ricevitore a remoto su siti di lavoro problematici. Con il crescente numero di stazioni radio base in servizio, il potenziale di interferenze RF non è mai stato così elevato. Ma ecco qua la soluzione contro l'inquinamento acustico.

Quando si usa

Antenna filtrata 13 pollici: si usa quando il raggio di telemetria è ridotto da forti interferenze, come quelle presenti vicino a stazioni radio base, linee ad alta tensione o in presenza di radio ricetrasmittenti. Per ridurre il rischio di danni al connettore dell'antenna, rimuovere l'antenna prima di trasportare l'impianto di perforazione.

Filtro in linea: si usa con un display integrato con collegamenti interni alla console, con antenna a stilo lunga o antenna Yagi. I filtri in linea montati all'interno della console possono essere lasciati in sede in modo permanente se fissati in modo da evitare un movimento eccessivo.

Scelta del connettore

- Il connettore BNC (a baionetta) è idoneo a FCD, FSD o Aurora AP8 integrato con connessione dell'antenna esterna alla console
- Il connettore TNC (filettato) è idoneo a Aurora AF8 o AF10 autoportante o Aurora AP8 integrato in caso di utilizzo di filtro in linea all'interno della console

Nota sulla telemetria

Un raggio di telemetria completamente assente o sempre basso in tutti gli ambienti di lavoro indica la presenza di un problema non legato alle interferenze, quale collegamento a un'antenna rotta o sporca. In questo caso un filtro per l'antenna non risolve il problema. Contattare l'ufficio regionale DCI o visitare l'area [Assistenza](#) sul nostro sito web per ulteriori consigli.

Specifiche filtro

Regioni a banda alta: AU, ES, GB/UK, NL, PT, US

Codice articolo	Connettore	Descrizione
610-0274-20	BNC	Antenna filtrata 13 pollici
610-0279-20		Filtro in linea
610-0275-20	TNC	Antenna filtrata 13 pollici
610-0278-20		Filtro in linea

Regioni a banda bassa: CH/SW, CN, IN/RU, BR/IL

Codice articolo	Connettore	Descrizione
610-0274-30	BNC	Antenna filtrata 13 pollici
610-0279-30		Filtro in linea
610-0275-30	TNC	Antenna filtrata 13 pollici
610-0278-30		Filtro in linea

La regione del filtro deve corrispondere a quella del display remoto.

DCI: I PROFESSIONISTI NELLA LOCALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE DIREZIONALE ORIZZONTALE (HDD)